

SNOM D710 IP telefono instrukcija



Turinys

1.	Skambučio pradėjimas skirtingais prietaisais.....	3
2.	Perskambinimas.....	3
3.	Skambinimas numeriui iš skambučių istorijos	3
4.	Skambinimas iš adresų knygos	3
5.	Skambučio atsiliepimas skirtingais prietaisais.....	3
6.	Skambučio užlaikymas	4
7.	Kelių skambučių užlaikymas	4
8.	Konferencija.....	4
9.	Skambučių persiuntimas.....	5
10.	Papildomas įeinantis skambutis.	5
11.	Praleisti skambučiai.....	6
12.	Skambučių sąrašas.....	6
13.	Skambučių atmetimas arba nukreipimas.....	6
14.	Anoniminių skambučių atmetimas.....	7
15.	Skambučių peradresavimas	7
16.	Kiti nustatymai.....	8
	EKRANO NUSTATYMAI.....	8
	KALBA	8

1. Skambučio pradėjimas skirtingais prietaisais

a. Rageliu

- Pakelkite ragelį ir surinkite norimą numerį, spauskite ✓ arba
- Įveskite norimą numerį ir pakelkite ragelį.

b. Ausinėmis

- Įveskite norimą numerį ir spauskite ✓ arba **Headset** mygtuką.

c. Garsiakalbiu

- Įveskite norimą numerį ir spauskite **Speaker** mygtuką.

d. Garsiakalbiu ir rageliu arba ausinėmis

1. Naudokite skambinimo rageliu arba ausinėmis metodą.
2. Spauskite **+Spkr** garsiakalbio įjungimui. Norėdami išjungti garsiakalbį, spauskite **-Spkr**.

2. Perskambinimas

1. Spauskite ✓, telefonas parodys paskutiniu 100 skambučių senėjimo tvarka. Viršutinis bus naujausias.
2. Spauskite ✓ skambinimui arba naudokite navigacinius mygtukus ▲/▼, kad pasirinkti kitą norimą numerį ir spauskite ✓.

3. Skambinimas numeriui iš skambučių istorijos

1. Sąrašo atidarymas:

- a. Praleisti skambučiai: spauskite ► navigacinį mygtuką.
- b. Priimti skambučiai: spauskite ◀ navigacinį mygtuką.
- c. Rinkti numeriai: spauskite ✓ mygtuką.

2. Naudokite ▲/▼ navigacinius mygtukus numerio pasirinkimui sąraše.
3. Spauskite ✓ skambučio pradėjimui.

adresų

1. Spauskite **Dir**.
2. Naudokite ▲/▼ navigacinius mygtukus kontakto suradimui arba galite įvesti pirmąją vardo raidę klaviatūra.
3. Spauskite ✓ skambučio pradėjimui.

5. Skambučio atsiliepimas skirtingais prietaisais

a. Rageliu

- Skambant telefonui pakelkite ragelį.

b. Ausinėmis

- Spauskite ✓ arba mirksintį linijos mygtuką.

c. Garsiakalbiu

- Spauskite .

6. Skambučio užlaikymas

- Spauskite **Hold** arba aktyvaus skambučio linijos mygtuką. Užlaikyti skambučiai yra vaizduojami trejopai:

1. Ekrane



2. Lėtai mirksintis linijos mygtukas (žalia spalva).

3. Raudona skambučio indikacija (statiška raudona spalva).

7. Kelių skambučių užlaikymas

Tuo metu, kai jau turite vieną užlaikomą skambutį ir kalbate kita linija, spausdami tos linijos mygtuką galite užlaikyti ir kitą skambutį. Ekrano viršuje esantis tekstas nurodo kiek šiuo metu yra užlaikytų skambučių (Fig. 1).



Fig. 1

- Naudokite mygtukus **←** **→** vaikščiojimui tarp skambučių.
- Norėdami susisiekti su vienu iš užlaikytųjų skambučių, užėję ant jo spauskite **Hold** arba linijos mygtuką.
- Norėdami užbaigti ryšį su užlaikytuoju skambučiu, spauskite **X**.
- Norėdami persiųsti užlaikytąjį skambutį, užeikite ant jo, spauskite **Xfer**, surinkite numerį kuriam skambutis turi būti persiųstas ir spauskite **✓**.

8. Konferencija

Norėdami pradėti konferenciją:

1. Skambinkite vienam iš planuojamų konferencijos dalyvių ir užlaikykite jį.
2. Skambinkite kitam iš planuojamųjų konferencijos dalyvių ir taip pat jį užlaikykite.
3. Kai tokiu būdu surinksite norimą dalyvių skaičių, spauskite **Cnf.On** ir visi skambučiai bus sujungti.

Konferencijos atvaizdavimas ekrane:

- Viršutinėje ekrano eilutėje yra rodomas dalyvių skaičius (Jūs nesate įskaičiuotas).



- Antroji ekrano eilutė rodo ant kurio dalyvio dabar esate užėjęs (rodomas jo trumpasis numeris arba vardas).
- Norėdami peržvelgti dalyvius, naudokite mygtukus **◀▶**.

Norėdami pridėti daugiau dalyvių konferencijos metu:

1. Pridėti naują įeinantį skambutį:
 - a. Spauskite ✓, arba mirksintį linijos mygtuką skambučio priėmimui. Konferencija yra užlaikyta.
 - b. Spauskite **Cnf.On** konferencijos atnaujinimui su visais dalyviais, įskaitant ir naująjį.
2. Skambinimas naujam dalyviui:
 - a. Spauskite **Hold**, kad užlaikytumėte konferenciją.
 - b. Skambinkite planuojamam dalyviui.
 - c. Susijungus su naujuoju dalyviu, spauskite **Cnf.On** konferencijos atnaujinimui ir naujojo dalyvio pridėjimui.

Norėdami kalbėti su vienu iš konferencijos dalyvių asmeniškai:

1. Spauskite **Xfer**, kad užlaikytumėte kitus konferencijos dalyvius ir tęskite naudodami „Kelių skambučių užlaikymo“ instrukciją.
arba
Spauskite **du kartus** ant to dalyvio linijos mygtuko. Kiti skambučiai bus užlaikyti.
2. Konferencijos atnaujinimui spauskite **Cnf.On**.

Norėdami atjungti vieną iš konferencijos dalyvių:

1. Spauskite dalyvio linijos mygtuką.
2. Spauskite mygtuką ✕ dalyvio atjungimui iš konferencijos.

9. Skambučių persiuntimas

Aklas persiuntimas. Šis persiuntimas neturi atgalinio ryšio. Skambutis persiunčiamas nepriklausomai nuo to ar trečioji šalis gali atsiliepti ar ne. Norėdami persiųsti akiai:

1. Įeinančio arba priimto skambučio metu spauskite **Xfer**.
2. Surinkite numerį į kurį turi būti persiųstas skambutis.
3. Spauskite ✓.

Persiuntimas su palyda. Šio persiuntimo metu yra galimybė pasikalbėti su trečiąja šalimi ir gauti patvirtinimą dėl skambučio persiuntimo. Norėdami persiųsti su palyda:

1. Užlaikykite skambutį mygtuku **Hold**.
2. Skambinkite numeriui, kuriam turi būti persiųstas skambutis.
3. Gavę trečiosios šalies sutikimą priimti skambutį, spauskite **Xfer**.

10. Papildomas įeinantis skambutis.

Gali būti taip, kad kol kalbate viena linija, Jums norima prisiskambinti kita linija. Tai bus atvaizduojama telefono ekrane:

*Single call waiting**More than one call waiting*

Pirmajame paveikslėlyje pavaizduota kai laukia vienas skambutis. Antrajame paveikslėlyje pavaizduota, kad laukia keli skambučiai.

1. Spauskite ✓, kad priimtumėte sekantį skambutį ir dabartinį skambutį užlaikytumėte.
2. Jei nenorite priimti skambučio (-ių):
 - a. Ignoruokite skambučius. Jei esate įjungęs peradresavimą užimtumo metu, skambutis bus nusiųstas į kitą telefoną.
 - b. Persiųskite skambutį (galima tik aklu persiuntimu). Spauskite **Xfer** ir surinkite numerį į jis turi būti persiųstas ir spauskite ✓.
 - c. Atmeskite skambutį spausdami ✕. Skambintojas girdės užimtumo signalą.
3. Jei yra daugiau nei vienas laukiantis skambutis, galite juos peržiūrėti mygtukais **← / →**. Norėdami atsiliiepti į vieną iš skambučių, užėję ant jo spauskite ✓. Pirmasis skambutis bus užlaikomas.

11. Praleisti skambučiai

Praleisti skambučiai yra indikuojami šviečiančia LED lempute ir rodomas numeris telefono ekrane „Status info“.

1. Spauskite **Info**, kad atidarytumėte „Status info“ ekraną.
2. Spauskite ✕ LED lempučių išjungimui.

12. Skambučių sąrašas

1. Spauskite **CHist** skambučių istorijos atidarymui.
2. Kad peržiūrėtumėte rinktus, priimtus ir praleistus skambučius, spauskite atitinkamą numerį.
3. Per sąrašą eikite naudodami ▲/▼ mygtukus.
 - a. Spauskite ✓, norėdami paskambinti vienam iš numerių.
 - b. Spauskite **Del** norėdami ištrinti pasirinktą skambutį.
 - c. Spauskite **Clear**, norėdami ištrinti visą skambučių sąrašą.
 - d. Spauskite **Detail**, norėdami matyti skambučio informaciją.
 - e. Spauskite ir palaikykite mygtuką ✕ dvi sekundes norėdamas grįžti į pagrindinę telefono ekrano būseną.

13. Skambučių atmetimas arba nukreipimas

- **Atmetimo sąrašas.** Telefonų numerių skambučiai, kurie yra įvesti į šį sąrašą yra automatiškai atmetami. Skambintojas girdės atmetimo signalą.
 - **DND (do not disturb) režimas.** Visi įeinantys skambučiai bus nukreipiami į numerį kuris yra nustatytas užimtumo metu. Jei toks nustatymas neįjungtas, skambintojas girdės užimtumo signalą.
- Pastaba:** skambučiai, kurių statusas yra VIP galės prisiskambinti į Jūsų telefoną net ir esant DND režimui.

14. Anoniminių skambučių atmetimas

Šis telefonas turi galimybę automatiškai atmesti skambučius, kurie blokuoja arba nerodo savo numerio.

Funkcijos aktyvavimas:

1. Spauskite **Settin**.
2. Spauskite 2 Call Features.
3. Spauskite 3 Incoming Calls.
4. Spauskite 1 nustatymo pakeitimui iš „1 ☐ Reject anonymous“ į „1 ☒ Reject anonymous“.
5. Spauskite **X** ir palaikykite 2 sekundes, kad grįžtumėte į pagrindinę telefono būseną.

15. Skambučių peradresavimas

Šis telefonas turi galimybę automatiškai peradresuoti skambučius 3 režimais:

- Visų skambučių peradresavimas
- Skambučių peradresavimas užimtumo metu
- Skambučių peradresavimas po neatsiliepimo

Norėdami aktyvuoti vieną iš režimų, vadovaukitės lentele:

	Forward all	Forward when busy	Forward after timeout
Press	Settin	Settin	Settin
Press	ABC 2 2 Call Features	ABC 2 2 Call Features	ABC 2 2 Call Features
Press	1 1 Call Forwarding	1 1 Call Forwarding	1 1 Call Forwarding
Press	1 1 Forward All	ABC 2 2 When Busy	DEF 3 3 On Timeout
Press	ABC 2 2 Target	ABC 2 2 Target	ABC 2 2 Target
Type	phone number	phone number	phone number
Press	✓	✓	✓
Press	-	-	DEF 3 3 Time
Type	-	-	number of seconds
Press	-	-	✓
Press	1 1 ☐ Activate	1 1 ☐ Activate	1 1 ☐ Activate

Norėdami išjungti skambučių peradresavimą vadovaukitės lentele:

	Forward all	Forward when busy	Forward after timeout
Press	Settin	Settin	Settin
Press	ABC 2 2 Call Features	ABC 2 2 Call Features	ABC 2 2 Call Features
Press	1 1 Call Forwarding	1 1 Call Forwarding	1 1 Call Forwarding
Press	1 1 Forward All	ABC 2 2 When Busy	DEF 3 3 On Timeout
Press	1 1 ☒ Activate	1 1 ☒ Activate	1 1 ☒ Activate

Būseną „1 ☒ Activate“ reikia pakeisti į „1 ☐ Activate“. Norėdami išeiti iš šio meniu, spauskite **X** ir palaikykite dvi sekundes.

16. Kiti nustatymai

EKRANO NUSTATYMAI

Kontrastas:

1. Spauskite **Settin**.
2. Spauskite 1 Preferences.
3. Spauskite 5 Display.
4. Spauskite 1 Contrast.
5. Naudokite mygtukus  /  ir  /  norėdami didinti ar mažinti ekrano kontrastą.



Ekrano apšvietimas:

1. Spauskite **Settin**.
2. Spauskite 1 Preferences.
3. Spauskite 5 Display.
4. Spauskite 2 Backlight.
5. Naudokite mygtukus  /  ir  /  norėdami įjungti/išjungti ekrano apšvietimą.

KALBA

1. Spauskite **Settin**.
2. Spauskite 1 Preferences.
3. Spauskite 4 Language.
4. Naudokite mygtukus ▲ ▼ vaikščiojimui per meniu.
5. Spauskite ✓ pasirinktos kalbos išsaugojimui.
6. Spauskite ir palaikykite mygtuką ✕ grįžimui į pagrindinį telefono režimą.