
Fanvil X5
Vartotojo gidas



① Programuojamieji mygtukai
② Adresų knygelė
③ Skambučių registras
④ Perskambinimas
⑤ Navigaciniai mygtukai + OK
⑥ Standartiniai telefono mygtukai
⑦ Programuojamieji mygtukai
⑧ Puslapio mygtukas
⑨ Puslapio keitimo / konfigūracijos mygtukas
⑩ Laisvų rankų režimo mygtukas
⑪ Garso mažinimas
⑫ Mikrofono užtildymas
⑬ Garso didinimas

1. Skambinimas

- **Pradinė linija**

Prietaisas teikia septynių linijų galimybę. Jei abi linijos yra sukonfigūruotos, vartotojas gali skambinti arba priimti skambučius per abi linijas. Yra pradinė linija, kuri yra naudojama išeinantiems skambučiams, ji nurodyta viršutiniame kairiajame kampe. Norint pakeisti pradinę liniją vartotojas turi spausti dešinyjį/kairyjį navigacinį mygtuką ir rinktis iš dviejų linijų. Kad įgalinti arba išjungti pradinę liniją, vartotojas gali spausti [meniu] → [Features] → [Default line] arba konfigūruoti iš WEB sąsajos (Web/PHONE/Features/Common Settings).



- **Skambinimo metodai**

Vartotojas gali skambinti šiais būdais:

- Įvesdamas numerį tiesiogiai
- Pasirinkdamas numerį iš adresų knygelės
- Pasirinkdamas numerį iš internetinės (cloud) adresų knygutės
- Pasirinkdamas numerį iš skambučių registro sąrašo
- Perskambindamas paskutiniam skambinusiam numeriui.

- **Skambučio atsiliepimas**

Jei yra įeinantis skambutis kol telefonas yra neužimtas, vartotojas jį matys įspėjančiame ekrane.



Priimti skambutį galite pakeldami ragelį, įjungiant ausines ar garsiakalbius spaudžiant laisvų rankų įrangą arba varnelės [OK] mygtuką. Jei vartotojas nori nukreipti įeinantį skambutį, spausti [Divert] programuojamąjį mygtuką. Jei norima skambutį atmesti – spausti [Reject].

- **Skambučio užlaikymas / susigrąžinimas**

Vartotojas gali užlaikyti skambutį paspausdamas [Hold] mygtuką. Poto paspaudimo mygtuko ikona pasikeis į [Resume]. Norint susigrąžinti skambutį spausti [Resume] programuojamąjį mygtuką.



2. Trijų šalių konferencija

Dvigubo skambučio režime, vartotojas gali sujungti du skambučius į konferenciją spausdamas mygtuką [1+1]. Kai skambučiai yra sujungti, vartotojas norėdamas juos išskirti turi spausti [1:1] mygtuką.



3. Skambučių persiuntimas

Kol vartotojas kalba telefonu ir yra poreikis skambutį persiųsti kitam vartotojui, tai galima padaryti dviem būdais: **persiuntimas su palyda ir nelydintis persiuntimas**.

- **PERSIUNTIMAS SU PALYDA:**

Šis metodas taip pat yra žinomas kaip „mandagus persiuntimas“, kuris suteikia galimybę paskambinti norimam kontaktui užlaikant įeinantį skambutį ir gauti leidimą persiuntimui.

Vykstant pokalbiui pasirinkite kitą liniją, pasirinkite tikslo kontaktą, kad pradėtumėte skambutį su antrąja šalimi. Gavus patvirtinimą spauskite [XFER], pasirinkite aktyvų skambutį ir patvirtinimui spauskite [OK].

- **NELYDINTIS PERSIUNTIMAS:**


Nelydintis persiuntimas dar žinomas kaip „aklas persiuntimas“. Vietoj pasitarimo su tikslo numeriu skambutis yra persiunčiamas iš karto be galimybės jį susigrąžinti ir neatsakydamas už jo baigtį.

Vartotojas turi spausti [XFER] mygtuką, tada surinkti tikslo numerį ir spausti [XFER].

4. Naudojimasis telefonų knygele

Vartotojas gali išsaugoti kontaktinę informaciją telefonų knygelėje ir skambinti kontaktui iš telefonų knygelės. Norint atidaryti telefonų knygelę, spauskite [Dir] mygtuką ekrane.

Pradžioje telefonų knygelė yra tuščia. Suvedus kontaktus į telefonų knygelę jie bus išdėstyti abėcėlės tvarka. Vartotojas gali naršyti knygelėje navigaciniai mygtukais aukštyn/žemyn. Norint atidaryti informaciją apie kontaktą, spauskite [OK] mygtuką.




5. Skambučių registras

Prietaisas gali išsaugoti iki 300 įrašų. Vartotojas gali matyti visus įėjusius, išėjusius ir praleistus skambučius paspausdamas [⇅] arba [History].
Skambučiu registro sąraše vartotojas gali judėti naudodamas „aukštyn/žemyn“ navigacinį mygtuką.


Kiekvienas skambučių registro įrašas yra atskiriamas pagal skambučio tipą, skambučio numerį ir vardą. Vartotojas gali patikrinti skambučio detales spausdamas [OK] mygtuką ir skambinkite numeriui spausdami [Dial] mygtuką arba pridėkite numerį į telefonų knygelę spaudžiant [Option] → [Add to Contact].


Vartotojas gali ištrinti skambučių įrašą spausdamas [Delete] mygtuką arba gali išvalyti visą skambučių registrą spausdamas [Clear] mygtuką.



Vartotojas taip pat gali filtruoti skambučių įrašus pagal specifinį skambučio įrašo tipą spausdamas [▽] ir pasirinkdamas skambučio įrašo tipą iš programuojamųjų mygtukų meniu.


- Praleisti skambučiai
- Priimti/įeinantys skambučiai
- Išeinantys skambučiai





6. Balso žinutės

Jei linijų servisas palaiko balso žinučių galimybę, kai vartotojas negali atsiliepti, skambintojas gali palikti balso žinutę. Vartotojas ekrane matys ikoną, pranešančią, kad jam yra palikta balso žinutė.



7. Kalbos nustatymas

Pradinė telefono kalba yra anglų. Kalbą galite keisti spausdami [✎], pasirinkite norimą kalbą ir spauskite [✓].